

tracy

BAUR индуктор частичного разряда



Характеристики

- Подтверждение локализации места возникновения частичного разряда на открытом кабельном участке
- Индуктивная подача сигнала без повреждения кабеля
- А 9-ступенчатая регулировка выходного тока:
- Удобство в эксплуатации
- Прочный брызгозащищённый корпус
- Небольшой вес

Простая и очень точная локализация источников частичных разрядов

- Портативный, работающий от аккумулятора источник сигнала
- Предназначен для кабелей и кабельной арматуры
- Индуктивная подача сигнала
- Позволяет избежать ошибочной замены не имеющей ЧР кабельной арматуры



Индуктор частичного разряда tracy предназначен для точного определения мест частичных разрядов в кабеле и в кабельной арматуре (точная локализация ЧР).

Индуктор tracy наводит снаружи сигнал на предварительно локализованное повреждение кабеля, которое было обнаружено с помощью системы поиска и диагностики ЧР, например, PHG 70/80 TD PD или PD-TaD. Таким образом пользователь имеет возможность сравнить точку наведения сигнала с предварительно локализованным повреждением и очень точно определить место возникновения частичного разряда.



Технические данные

Общие данные			
Выходной ток	с 9-ступенчатой регулировкой:		
	4,0 A	5,6 A	7,0 A
	4,6 A	6,0 A	7,3 A
	5,0 A	6,4 A	7,7 A
Ширина импульса	прибл. 25 нс		
Частота такта	20 мс – 5,1 с (с шагом 20 мс)		
Встроенный аккумулятор	Аккумулятор NiMH Mignon AA 2700 мАч		
Температура окружающей среды (рабочая)	от -10 до +50 °C		
Температура хранения	от -20 до +60 °C		
Относительная влажность воздуха	без конденсации влаги		
Габариты (Ш x В x Г)	прибл. 110 x 213 x 42 мм		
Вес	прибл. 0,55 кг		

Вид защиты	IP54
Безопасность и ЭМС	Соответствует директиве ЕС (знак "CE") по низковольтному оборудованию (2014/35/ЕС) и директиве по электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), а также стандарту «Испытания на воздействие внешних факторов» EN 60068-2 и далее

Аккумулятор NiMH Mignon	
Тип аккумулятора	Аккумулятор NiMH Mignon AA 2.700 мАч
Продолжительность работы от аккумулятора	прибл. 20 ч
Время зарядки	прибл. 4 ч
Зарядное устройство	
Питание	90–264 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение	4,8–12 В пост. тока, 800 мА

Объем поставки

- Индуктор частичного разряда trasy
- Зарядное устройство с соответствующим адаптером (Великобритания, Европа, США, Австралия)
- Индукционный кабель, синий
- Транспортный кейс
- Руководство по эксплуатации



Изображение носит примерный характер.

Контакт:

BAUR GmbH (Headoffice Österreich)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffice@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-aermanv.eu

BAUR France
T +33 (0)9 800 10 300
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffice@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Office Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at
www.baur.eu

Представительства компании BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide